




Husqvarna PP 65

PP 65 ist ein vielseitiges Antriebsaggregat, das eigens für unser Hochfrequenz-Produktsortiment PRIME™ entwickelt wurde. Das geringe Gewicht, die kompakte Bauweise und die bedienerfreundliche Benutzerschnittstelle mit digitalem Menü machen Husqvarna PP 65 extrem einfach zu bedienen und transportieren. Für 3- und 1-phasige Stromversorgung geeignet.



GERINGES GEWICHT, ERGONOMISCHE KONSTRUKTION

Einfach zu tragen und zu bedienen.



FLEXIBLER STROMANSCHLUSS

Für 3- und 1-phasige Stromversorgung geeignet.



AUTOMATISCHES SETUP

Einfache Handhabung dank automatischer Erkennung und Konfiguration der angeschlossenen Ausrüstung und Stromquelle.



BEDIENERFREUNDLICHE SCHNITTSTELLEN

Digitales Display und Menü für eine effiziente Bedienung und Wartung.

Eigenschaften Husqvarna PP 65

■ Kein Wasser zum Kühlen des Antriebsaggregats erforderlich.

■ Das Antriebsaggregat ist von der Schneidausrüstung getrennt. Es schützt das Aggregat vor Schmutz und Vibrationen.

TECHNISCHE DATEN	
Leistung	6.5 kW
Motorkühlung	Luft
Voltage/Frequency (3 phase)	180 - 530 V / 50 - 60 Hz
Voltage/Frequency (1 phase)	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Rated current (3 phase)	10 A
Rated current (1 phase)	16 A
Gewicht exkl. Schneidausrüstung	9.5 kg
Produktabmessungen, LxBxH	419x184x351 mm